

**PARAMETRY PODSTAWOWE**

Moc maksymalna	[kVA / kW]	12 / 9,6
Prąd znamionowy	[A]	17,3
Moc znamionowa	[kVA / kW]	10 / 8
Częstotliwość	[Hz]	50
Napięcie	[V]	400 / 230
Współczynnik mocy	[cos Φ]	0,8
Model prądnicy		GNP 115L

SILNIK

Producent		GENPOWER
Model		GDE 1100F
Rodzaj paliwa	[l]	olej napędowy
Prędkość obrotowa	[obr / min]	3000
Pojemność skokowa	[cm ³]	667
Liczba cylindrów	[szt]	1
System chłodzenia		powietrzem
Rozruch		elektryczny
Ilość oleju w układzie smarowania	[l]	2
Czas pracy przy 50% obciążeniu	[h]	18

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Karty katalogowe zamieszczone na stronie www.amppower.pl są własnością intelektualną firmy i zabrania się ich publikacji na innych stronach internetowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie, producent ma prawo do dokonywania zmian technicznych.

WYMIARY

Szerokość	[mm]	680
Długość	[mm]	1100
Wysokość bez rączek i kół	[mm]	860
Waga bez rączek i kół	[kg]	210
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	30

DANE OGÓLNE SILNIKA DIESLA

Silnik jednocylindrowy z wtryskiem i pompa paliwa	3000 obr. / min.
Chłodzony powietrzem	Wtrysk bezpośredni
Silnik czterosuwowy	Cichy tłumik
Duży filtr powietrza	

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE

Dźwiękoszczelna obudowa (70 - 75 dBA)	Malowany proszkowo
Wytrzymałe koła i rączki	Duży zbiornik paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa z odpowietrznikiem	Zacisk uziemiający
Alarm niskiego poziomu oleju	Korek wlewu paliwa z odpowietrznikiem

ALTERNATOR

Synchroniczny	Trójfazowy 230V / 400V
Samowzbudny	Klasa izolacji H
Stopień ochrony IP 23	Miedziany wirnik oraz stojan
Elektroniczny system regulacji napięcia - AVR	

PANEL STEROWANIA

Zacisk uziemiający	Gniazdo 12V DC
Panel cyfrowy	Gniazdo SZR
Bezpiecznik	Wskaźnik oleju
2 gniazda 16A z klapką (1 jednofazowe, 1 trójfazowe)	