


PARAMETRY PODSTAWOWE

Moc maksymalna	[kVA / kW]	7,5 / 6
Prąd znamionowy	[A]	10,8
Moc znamionowa	[kVA / kW]	6,3 / 5
Częstotliwość	[Hz]	50
Napięcie	[V]	400 / 230
Współczynnik mocy	[cos Φ]	0,8
Model prądnicy		GNP 100L

SILNIK

Producent		GENPOWER
Model		GBE 190F
Rodzaj paliwa	[l]	benzyna
Prędkość obrotowa	[obr / min]	3000
Pojemność skokowa	[cm ³]	420
Liczba cylindrów	[szt]	1
System chłodzenia		powietrzem
Rozruch		elektryczny lub ręczny
Ilość oleju w układzie smarowania	[l]	1,1
Czas pracy przy 50% obciążeniu	[h]	9

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Karty katalogowe zamieszczone na stronie www.amppower.pl są własnością intelektualną firmy i zabrania się ich publikacji na innych stronach internetowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie, producent ma prawo do dokonywania zmian technicznych.

WYMIARY

Szerokość	[mm]	520
Długość	[mm]	682
Wysokość bez rączek i kół	[mm]	555
Waga bez rączek i kół	[kg]	89
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	27

DANE OGÓLNE SILNIKA BENZYNOWEGO

Silnik jednocylindrowy z gaznikiem	3000 obr. / min.
Chłodzony powietrzem	Zapłon elektroniczny - system TCI
Silnik czterosuwowy	Cichy tłumik
Duży filtr powietrza	Technologia OHV (Over Head Valve)

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE

Mocna i wytrzymała rama	Malowany proszkowo
Wibroizolatory	Duży zbiornik paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa z odpowietrznikiem	Zacisk uziemiający
Alarm niskiego poziomu oleju	Korek wlewu paliwa z odpowietrznikiem

ALTERNATOR

Synchroniczny	Trójfazowy 230V / 400V
Samowzbudny	Klasa izolacji H
Stopień ochrony IP 23	Miedziany wirnik oraz stojan
Elektroniczny system regulacji napięcia - AVR	

PANEL STEROWANIA

Zacisk uziemiający	Gniazdo 12V DC
Analogowy woltomierz	Wyłącznik automatyczny
Bezpiecznik	Przycisk rozruchu
2 gniazda 16A z klapką (1 jednofazowe, 1 trójfazowe)	